

VEGA 2 CONNECT

Projecteur portatif de 2000 lumens pour batteries 18 V/20 V



ORIGINAL
SCANGRIP
SINCE 1906

VEGA 2 CONNECT est un puissant projecteur à LED conçu pour les utilisateurs professionnels. Les puissantes LED fournissent un éclairage diffus et agréable, non aveuglant et uniforme, avec une grande dispersion, parfait pour les travaux de peinture et d'installation. Il dispose de 2 niveaux de luminosité (50-100%) qui permettent d'ajuster la lumière en fonction des besoins.

VEGA 2 CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO/CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP. Par ailleurs, l'ALIMENTATION SCANGRIP peut être utilisée pour une alimentation directe sur secteur offrant une disponibilité illimitée à la lumière. Il est équipé d'une poignée de transport intégrée et d'un support orientable pour le montage sur trépied, ce qui le rend très pratique et facilite son installation là où vous en avez besoin.

Le boîtier robuste de VEGA 4 CONNECT est fabriqué dans un matériau plastique très résistant aux chocs, parfait pour un environnement de travail. Il est étanche (IP54). Comme les LED ne produisent pas de chaleur, il n'y a aucun risque d'incendie lors de l'utilisation du projecteur.



NEW

BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET L'ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

CONNECTEURS SCANGRIP pour batterie 18 V/20 V



BERNER - 03.6155C
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Accessoires



ALIMENTATION
03.6123C



CAS BATTERIE
18 V 5.2 Ah
03.6121



CAS CHARGEUR
03.6122

DESIGNED BY
SCANGRIP
IN DENMARK



Utilisez l'ALIMENTATION SCANGRIP pour une connexion sur secteur



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

60 LED
189 lm/W
1500/3000 lux @0.5m (50/100%)
1000/2000 lm (50/100%)
Compatible avec le système de batteries METABO/CAS 18 V et toutes les autres batteries de 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP
Autonomie : 4.5-9h @batterie 18V 5.2 Ah
IP54 avec Alimentation / IP30 avec batterie
IK06
Poids 850g
Dimensions 200x208x78mm

JUST CONNECT

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie



VEGA2 CONNECT

Réf. 03.6106C