

# TOWER 8 CONNECT

Arbejdslampe til el-værktøjsbatterier med integreret stativ og 8000 lumen

ORIGINAL  
SCANGRIP  
SINCE 1906

TOWER 8 CONNECT er et stativ med to indbyggede projektører – et ideelt valg til maler- og installationsprojekter.

Det er designet med 360° fleksible og drejelige projektører, der nemt kan justeres for at opnå optimale belysningsvinkler. Sammenlignet med den tidligere model har TOWER 8 CONNECT 200 LED'er mere, hvilket giver en utrolig forøgelse af lysudbyttet på hele 60 %. Lampen leverer 8000 lumen med justerbart lysudbytte (50-100 %) og et forbedret elektronisk design.

TOWER 8 CONNECT er kompatibel med METABO/CAS 18 V-batterisystemet og alle andre 18/20 V-batteripakker fra førende mærker inden for elektrisk håndværktøj ved hjælp af en SCANGRIP CONNECTOR. Desuden skiller arbejdslampen sig ud ved en unik funktion. Den kan nemlig både køre på batteri og samtidig nemt omdannes til en model med ledning med strømforsyningen POWER SUPPLY CONNECT, hvilket sikrer ubegrænset adgang til lys.

Med et integreret håndtag og en vægt på kun 5,2 kg er arbejdslampen let og nem at transportere. Kvikfoldesystemet QUICK-FOLD gør det nemt at sætte stativet op på få sekunder og folde det sammen igen, når arbejdsopgaven er udført.

## BATTERI, LADER, ADAPTER OG STRØMFORSYNING SÆLGES SEPARAT

### SCANGRIP CONNECTOR til 18 V/20 V batteripakker

AEG - 03.6158C  
BERNER - 03.6155C  
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C  
BOSCH GREEN - 03.6141C  
DEWALT - 03.6142C  
EINHELL - 03.6143C  
FEIN - 03.6144C  
FESTOOL - 03.6153C  
FLEX - 03.6145C  
HAZET - 03.6146C  
HIKOKI - 03.6147C  
HILTI\* - 03.6157C  
INGERSOLL - 03.6152C  
MAKITA - 03.6148C  
MILWAUKEE - 03.6149C  
PANASONIC - 03.6156C  
RIDGID - 03.6154C  
RUPES - 03.6159C  
SNAP-ON - 03.6151C  
WÜRTH - 03.6150C

### Tilbehør



POWER SUPPLY  
03.6123C



CAS BATTERY  
18 V 5.2 Ah  
03.6121



CAS CHARGER  
03.6122

\*21.6 V

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

320 LED'er  
4000/8000 lumen (trin 1/2)  
1,5 - 3,5 t @18 V 5,2 Ah batteri  
Kompatibelt med METABO/CAS-batterisystemet  
18 V og alle andre 18/20 V-batteripakker ved hjælp af en SCANGRIP CONNECTOR.  
54 W  
IP30  
IK07  
-10 til +40 °C driftstemperatur  
121 x 153 x 892 mm  
5,2 kg



## JUST CONNECT

Anvend den CONNECTOR, der passer til din batteripakke.



360° fleksibilitet



Brug SCANGRIP POWER SUPPLY som strømforsyning



**NYHED**  
KRAFTIGT FORBEDRET  
+ 60 % øget lysudbytte  
+ ekstra 200 lysdiode  
+ Forbedret elektronisk design



892 mm

**TOWER 8 CONNECT**

Artikelnummer: 03.6107C

SCANGRIP.COM